

●品番の読み方

水晶フィルタ

(品番例)

XD	C	A	F	21M400	R	A	A00	P0
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

① 識別記号

識別記号	
XD	フィルタ

② 種類・端子形状

コード	種類・端子形状
C	モノリシック SMD

③ サイズ

コード	サイズ
A	7050

④ パッケージ

1文字の英字で表します。

⑤ 中心周波数

6文字の英数字で表します。ヘルツ(Hz)を単位とし、MHzの場合は小数点を英大文字「M」で表します。

⑥ 周波数帯域幅

コード	通過帯域幅 (3dB)
M	6.800~8.199kHz
P	10.000~11.999kHz
Q	12.000~14.999kHz
R	15.000~17.999kHz
E	1.800~2.199kHz
H	3.300~3.899kHz

⑦ ポール数

コード	ポール数
A	2(1素子)
G	4(1素子)
H	4(2素子)

⑧ 個別仕様

コード	
***	3桁の英数字で個別仕様を表します。

⑨ 包装仕様(「*」には梱包数量を示す1桁の数字が入る。)

コード	包装仕様
P*	プラスチックテーピング品φ330mmリール